The power supply specialist

ROBITON®

VolumeCharger LCD *Автоматическое зарядное устройство*

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации зарядного устройства и сохраните ее для дальнейшего использования.

ROBITON® VolumeCharger LCD – это автоматическое зарядное устройство со встроенным интеллектуальным микропроцессором.

Особенности:

- Подходит для 1-8 Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов типоразмера AA и AAA и 1-4 Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторов типоразмера C и D
- Имеет уникальный микропроцессорный контроль и наблюдение за процессом заряда
- Зарядный ток выставляется автоматически
- Имеет защиту от переполюсовки, короткого замыкания и перезаряда
- По окончанию заряда (-ΔV) переходит в режим trickle charge (поддержание максимального заряда малым током)
- LCD дисплей показывает зарядный процесс
- Комплектация: инструкция и Micro-USB кабель

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Подключите зарядное устройство в сеть через USB адаптер или напрямую в USB порт. Все индикаторы отобразятся на экране сразу после подключения зарядного устройства к сети.
2. Вставьте аккумулятор. Как только зарядное устройство обнаружит его, то приступит к заряду незамедлительно.
3. В процессе заряда графический символ в виде аккумулятора будет мигать, по завершению заряда он остановится. Далее устройство переходит в режим trickle charge (поддержание максимального заряда малым током).

Условные обозначения на дисплее:

Статус	Обозначение
Зарядное устройство включено	При включении на дисплее кратковременно отображаются все графические символы, далее подсветка горит без каких-либо изображений.
Заряд	На дисплее отображается символ «CHR», сообщающий о процессе заряда, при этом появляется мигающее графическое изображение аккумулятора.
Окончание заряда	На дисплее не отображается какой-либо символ, при этом графическое изображение аккумулятора перестает мигать, появляются все три деления на нем.
Ошибка	На дисплее отображается символ «ERRO», означающий ошибку либо неисправный аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход: Micro USB 5В 2А
USB Type-C 5В 2А
Выход: 1,2 В ⎓ 1800 мА