Автоматический выключатель серии NEXT NXB-63S



Автоматические выключатели NXB-63S предназначены для защиты распределительных и групповых цепей:
С характеристикой B – электроприборы, освещение.
С характеристикой C – приводная нагрузка с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор).
С характеристикой D – двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы).

Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для объектов гражданской и коммерческой недвижимости.

- Современный дизайн;
- Широкий перечень аксессуаров;
- Подключение питания как на нижние контакты так и на верхние.

Авт. выкл. NXB-63S 1P 1A 4.5kA х-ка B

Технические характеристики

Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Совместимые стандарты	IEC 60898-1
Номинальное напряжение Ue, В	230/400
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (1,2 / 50) (кВ)	4
Испытательное напряжение изоляции (В) (промышленная частота, 1 минута)	2000
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (In, A)	1-63
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	B,C,D
Номинальная отключающая способность (кА)	4,5
Электрическая износостойкость (циклов)	10000
Механическая износостойкость (циклов)	20000

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих температур (C^0)	-35 ...+70

Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка B

Технические характеристики

Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Совместимые стандарты	IEC 60898-1
Номинальное напряжение Ue, В	230/400
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (1,2 / 50) (кВ)	4
Испытательное напряжение изоляции (В)	(промышленная частота, 1 минута) 2000
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (In, A)	1-63
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	B,C,D
Номинальная отключающая способность (кА)	4,5
Электрическая износостойкость (циклов)	10000
Механическая износостойкость (циклов)	20000

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих температур (C^0)	-35 ...+70

Авт. выкл. NXB-63S 1P 3A 4.5kA х-ка B

Технические характеристики

Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Совместимые стандарты	IEC 60898-1
Номинальное напряжение Ue, В	230/400
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (1,2 / 50) (кВ)	4
Испытательное напряжение изоляции (В)	(промышленная частота, 1 минута) 2000
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (In, A)	1-63
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	B,C,D
Номинальная отключающая способность (кА)	4,5
Электрическая износостойкость (циклов)	10000
Механическая износостойкость (циклов)	20000

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих температур (C^0)	-35 ...+70

Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка B

Электротехнические характеристики

Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Совместимые стандарты	IEC 60898-1
Номинальное напряжение Ue, В	230/400
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (1,2 / 50) (кВ)	4
Испытательное напряжение изоляции (В)	(промышленная частота, 1 минута) 2000
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (In, A)	1-63
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	B,C,D
Номинальная отключающая способность (кА)	4,5
Электрическая износостойкость (циклов)	10000
Механическая износостойкость (циклов)	20000

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих температур (C^0)	-35 ...+70

Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B

Технические характеристики

Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Совместимые стандарты	IEC 60898-1
Номинальное напряжение Ue, В	230/400
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (1,2 / 50) (кВ)	4
Испытательное напряжение изоляции (В)	(промышленная частота, 1 минута) 2000
Номинальная частота (Гц)	50/60
Номинальный ток (In, A)	1-63
Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя	B,C,D
Номинальная отключающая способность (кА)	4,5
Электрическая износостойкость (циклов)	10000
Механическая износостойкость (циклов)	20000

Эксплуатационные характеристики

Степень защиты (IP)	IP20
Диапазон рабочих температур (C^0)	-35 ...+70

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 1P 1A 4.5kA х-ка B	296691
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка B	296692
Авт. выкл. NXB-63S 1P 3A 4.5kA х-ка B	296693
Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка B	296694
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка B	296695
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка B	296696
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка B	296698
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка B	296697
Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка B	296699
Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка B	296700
Авт. выкл. NXB-63S 1P 50A 4.5kA х-ка B	296702
Авт. выкл. NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка B	296701
Авт. выкл. NXB-63S 1P 63A 4.5kA х-ка B	296703
Авт. выкл. NXB-63S 2P 1A 4.5kA х-ка B	296769
Авт. выкл. NXB-63S 2P 2A 4.5kA х-ка B	296770
Авт. выкл. NXB-63S 2P 3A 4.5kA х-ка B	296771
Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка B	296773

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 2P 4A 4.5kA х-ка B	296772
Авт. выкл. NXB-63S 2P 16A 4.5kA х-ка B	296775
Авт. выкл. NXB-63S 2P 10A 4.5kA х-ка B	296774
Авт. выкл. NXB-63S 2P 20A 4.5kA х-ка B	296776
Авт. выкл. NXB-63S 2P 25A 4.5kA х-ка B	296777
Авт. выкл. NXB-63S 2P 40A 4.5kA х-ка B	296779
Авт. выкл. NXB-63S 2P 32A 4.5kA х-ка B	296778
Авт. выкл. NXB-63S 2P 50A 4.5kA х-ка B	296780
Авт. выкл. NXB-63S 2P 63A 4.5kA х-ка B	296781
Авт. выкл. NXB-63S 3P 1A 4.5kA х-ка B	296808
Авт. выкл. NXB-63S 3P 2A 4.5kA х-ка B	296809
Авт. выкл. NXB-63S 3P 3A 4.5kA х-ка B	296810
Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA х-ка B	296811
Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка B	296812
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка B	296813
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка B	296814
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка B	296815
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка B	296816

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка B	296817
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка B	296818
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка B	296819
Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка B	296820
Авт. выкл. NXB-63S 4P 1A 4.5kA х-ка B	296886
Авт. выкл. NXB-63S 4P 2A 4.5kA х-ка B	296887
Авт. выкл. NXB-63S 4P 3A 4.5kA х-ка B	296888
Авт. выкл. NXB-63S 4P 4A 4.5kA х-ка B	296889
Авт. выкл. NXB-63S 4P 6A 4.5kA х-ка B	296890
Авт. выкл. NXB-63S 4P 10A 4.5kA х-ка B	296891

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 4P 16A 4.5kA х-ка B	296892
Авт. выкл. NXB-63S 4P 20A 4.5kA х-ка B	296893
Авт. выкл. NXB-63S 4P 25A 4.5kA х-ка B	296894
Авт. выкл. NXB-63S 4P 32A 4.5kA х-ка B	296895
Авт. выкл. NXB-63S 4P 40A 4.5kA х-ка B	296896
Авт. выкл. NXB-63S 4P 50A 4.5kA х-ка B	296897
Авт. выкл. NXB-63S 1P C1A 4.5kA х-ка C	296704
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C	296705
Авт. выкл. NXB-63S 1P 3A 4.5kA х-ка C	296706
Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка C	296707
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C	296708
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C	296709
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C	296710
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C	296711
Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C	296712
Авт. выкл. NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка C	296714
Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка C	296713

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 1P 50A 4.5kA х-ка C	296715
Авт. выкл. NXB-63S 1P 63A 4.5kA х-ка C	296716
Авт. выкл. NXB-63S 2P 1A 4.5kA х-ка C	296782
Авт. выкл. NXB-63S 2P 2A 4.5kA х-ка C	296783
Авт. выкл. NXB-63S 2P 3A 4.5kA х-ка C	296784
Авт. выкл. NXB-63S 2P 4A 4.5kA х-ка C	296785
Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка C	296786
Авт. выкл. NXB-63S 2P 10A 4.5kA х-ка C	296787
Авт. выкл. NXB-63S 2P 16A 4.5kA х-ка C	296788
Авт. выкл. NXB-63S 2P 20A 4.5kA х-ка C	296789
Авт. выкл. NXB-63S 2P 25A 4.5kA х-ка C	296790
Авт. выкл. NXB-63S 2P 32A 4.5kA х-ка C	296791
Авт. выкл. NXB-63S 2P 40A 4.5kA х-ка C	296792
Авт. выкл. NXB-63S 2P 50A 4.5kA х-ка C	296793
Авт. выкл. NXB-63S 2P 63A 4.5kA х-ка C	296794
Авт. выкл. NXB-63S 3P 1A 4.5kA х-ка C	296821
Авт. выкл. NXB-63S 3P 2A 4.5kA х-ка C	296822
Авт. выкл. NXB-63S 3P 3A 4.5kA х-ка C	296823

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA х-ка C	296824
Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C	296825
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C	296826
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C	296827
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C	296828
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C	296829
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C	296830
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C	296831
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C	296832
Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C	296833

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 4P 1A 4.5kA х-ка C	296899
Авт. выкл. NXB-63S 4P 2A 4.5kA х-ка C	296900
Авт. выкл. NXB-63S 4P 3A 4.5kA х-ка C	296901
Авт. выкл. NXB-63S 4P 4A 4.5kA х-ка C	296902
Авт. выкл. NXB-63S 4P 6A 4.5kA х-ка C	296903
Авт. выкл. NXB-63S 4P 10A 4.5kA х-ка C	296904
Авт. выкл. NXB-63S 4P 16A 4.5kA х-ка C	296905
Авт. выкл. NXB-63S 4P 20A 4.5kA х-ка C	296906
Авт. выкл. NXB-63S 4P 25A 4.5kA х-ка C	296907
Авт. выкл. NXB-63S 4P 32A 4.5kA х-ка C	296908
Авт. выкл. NXB-63S 4P 40A 4.5kA х-ка C	296909
Авт. выкл. NXB-63S 4P 50A 4.5kA х-ка C	296910
Авт. выкл. NXB-63S 4P 63A 4.5kA х-ка C	296911
Авт. выкл. NXB-63S 1P 1A 4.5kA х-ка D	296717
Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка D	296718
Авт. выкл. NXB-63S 1P 3A 4.5kA х-ка D	296719
Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка D	296721

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка D	296723
Авт. выкл. NXB-63S 1P 4A 4.5kA х-ка D	296720
Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка D	296722
Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка D	296724
Авт. выкл. NXB-63S 1P 32A 4.5kA х-ка D	296726
Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка D	296725
Авт. выкл. NXB-63S 1P 63A 4.5kA х-ка D	296729
Авт. выкл. NXB-63S 1P 40A 4.5kA х-ка D	296727
Авт. выкл. NXB-63S 1P 50A 4.5kA х-ка D	296728
Авт. выкл. NXB-63S 2P 1A 4.5kA х-ка D	296795
Авт. выкл. NXB-63S 2P 2A 4.5kA х-ка D	296796
Авт. выкл. NXB-63S 2P 3A 4.5kA х-ка D	296797
Авт. выкл. NXB-63S 2P 4A 4.5kA х-ка D	296798
Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка D	296799
Авт. выкл. NXB-63S 2P 10A 4.5kA х-ка D	296800
Авт. выкл. NXB-63S 2P 16A 4.5kA х-ка D	296801
Авт. выкл. NXB-63S 2P 20A 4.5kA х-ка D	296802
Авт. выкл. NXB-63S 2P 25A 4.5kA х-ка D	296803

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 2P 40A 4.5kA х-ка D	296805
Авт. выкл. NXB-63S 2P 32A 4.5kA х-ка D	296804
Авт. выкл. NXB-63S 2P 50A 4.5kA х-ка D	296806
Авт. выкл. NXB-63S 2P 63A 4.5kA х-ка D	296807
Авт. выкл. NXB-63S 3P 1A 4.5kA х-ка D	296834
Авт. выкл. NXB-63S 3P 2A 4.5kA х-ка D	296835
Авт. выкл. NXB-63S 3P 3A 4.5kA х-ка D	296836
Авт. выкл. NXB-63S 3P 4A 4.5kA х-ка D	296837
Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка D	296839
Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка D	296838

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка D	296840
Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка D	296841
Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка D	296842
Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка D	296843
Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка D	296844
Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка D	296845
Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка D	296846
Авт. выкл. NXB-63S 4P 1A 4.5kA х-ка D	296912
Авт. выкл. NXB-63S 4P 2A 4.5kA х-ка D	296913
Авт. выкл. NXB-63S 4P 3A 4.5kA х-ка D	296914
Авт. выкл. NXB-63S 4P 4A 4.5kA х-ка D	296915
Авт. выкл. NXB-63S 4P 10A 4.5kA х-ка D	296917
Авт. выкл. NXB-63S 4P 6A 4.5kA х-ка D	296916
Авт. выкл. NXB-63S 4P 16A 4.5kA х-ка D	296918
Авт. выкл. NXB-63S 4P 20A 4.5kA х-ка D	296919
Авт. выкл. NXB-63S 4P 25A 4.5kA х-ка D	296920
Авт. выкл. NXB-63S 4P 32A 4.5kA х-ка D	296921

Наименование	Артикул
Авт. выкл. NXB-63S 4P 40A 4.5kA х-ка D	296922
Авт. выкл. NXB-63S 4P 50A 4.5kA х-ка D	296923
Авт. выкл. NXB-63S 4P 63A 4.5kA х-ка D	296924

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://chint.nt-rt.ru || cfg@nt-rt.ru