
Accessories

Blanking Cover






PNo 14228

Insulation Boot






PNo 14340

Blanking Cover






PNo 14277

Insulation Boot





PNo 14317

- Blanking covers
- Protects Front of Outlet Connector
- Protects Against Accidental Electric Shock

- PVC Insulation Boots
- Protects Rear of Connector
- Protects Against Accidental Electric Shock

Specifications	P.No. 14228	P.No. 14277	P.No. 14340	P.No. 14317
	Blanking cover for PX0578, PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0716, PX0717, PX0718	Blanking cover for PX0591, PX0592,	Insulation boot for PS20, PS21, PS25, PS25,	Insulation boot for PF0030, PF0033 (except /PC versions)
Operating Temp:	–40°C to +70°C	–40°C to +70°C	–20°C to +60°C	–20°C to +60°C
Max. Working Voltage:	250V a.c.	250V a.c.	250V a.c.	250V a.c.
Flash Tested:	2kV a.c.	2kV a.c.	2kV a.c.	2kV a.c.
Material:	Nylon	Nylon	P.V.C.	P.V.C.
Flammability Rating:	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0	UL94V-0
RoHS	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant